## SOTEC R502シリーズ 製品仕様書

モデル名		SOTEC R502A3	SOTEC R502A3B	SOTEC R502A5	SOTEC R502A5B	SOTEC R502A7	SOTEC R502A7B	
型番		R502A3	R502A3B	R502A5	R502A5B	R502A7	R502A7B	
CPU 動作周波数 1次キャッシュ		インテル® Celeron® プロセッサー 585				インテル <sup>®</sup> Gore™2 Dua	インテル® Gore™2 Duo プロセッサー P8600	
		2.16GHz				2.40		
		32KB+32KB					2 × (32KB +32KB)	
2次キャッシュ		1MB				3MB		
	システムバス	667MHz 1066MHz  NVIDIA® GeForce® 8200M G					MHz	
チップセット BIOS					GeForce 8200M G Phoenix BIOS			
	*1	PC 2-6400	/900MH+ DDP2 SDPAM 200nin SOLI			DC2-6400 /800MH+ DDR2 SDRAM 200	oin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)	
システムメモリー** 標準		PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (667MHz動作/デュアルチャネル対応) PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応) 2GB (2GB×1)						
	最大				B (2GB × 2) <sup>362</sup>			
メモリースロット		**GD (2GD A Z) 2スロット (例:スロット使用)						
ハードディスクドライブ <sup>※1※3※4</sup>		160GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm) 250GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)						
オブティカルドライブ		DVDスーパー・マルチドライブ <sup>(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) </sup>						
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	[CD-ROM] 終込最大24倍速 15 4型 フイドFTカラー液晶 <sup>※10</sup> 最大1,280×800ドット(約1,677万色 )						
	外部ディスプレイ接続時**11	800×600ドット / 1,024×788ドット / 1,280×854ドット / 1,280×1,024ドット / 1,360×788ドット / 1,680×1,030ドット / 1,600×1,200ドット / 1,200×1,080ドット / 1,920×1,020ドット / 1,920×1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1,020 / 1,920×1						
グラフィックシスラ		NVIDIA <sup>®</sup> GeFore。® 8200M G (チップセット内蔵)						
ビデオメモリー		最大512MB (システムメモリーより割り当て) <sup>※12</sup>						
サウンドシステム		Realtek ALC268 オーディオコーデック (HD Audio 学製)						
LAN		Realtak RTL82110 イガビットイーサネットコントローラー (10BASE-T/100BASE-T/100BASE-T)						
無線LAN キーボード		通信速度 長大54Mbps, IEEE 802 11 a(W52/W53)/b/貨港 <sup>※19※19</sup> 日本語キーボード (19mmビッチ、3mmストローク)						
ポインティングデバイス		ログログ・ハード(sound File))、のログトラン、ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ロ						
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー						
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティックPRO/SDメモリーカード/SDHcメモリーカード/MMC 共用スロット <sup>※15</sup>						
ExpressCardスロ					rd/34, ExpressCard/54 対応) <sup>※16</sup>			
インターフェイス 左側面		ヘッドホン鎧子(ステレオ ミニジャッグ)×1、マイク蝎子(ステレオ ミニジャック)×1、USB2.0ポート×1						
背面  パッテリー   動作時間 <sup>※17</sup>   充電時間		USB2.0ポート×3、LANポート×1、外部ディスプレイ端子(ミニD-Sub 15pin)×1						
		リチウムイオンパッテリー (14 4V、2,250mAh)						
		約1.7時間						
		電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約3.0時間						
ACアダプター		入力 AC100~2400×±1096, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A						
消費電力※18						I区分 0,0003 (AAA)		
エネルギー消費効率(省エネルギー基準達成率)※19※20 本体士は		I 送分 U UU10 (AA)   I 区分 U UU10 (AA)   I 区分 U UU10 (AAA)   366(鳴) × 36(高さ) × 264(臭行き) mm (突起物は含まず)					103 (AAA)	
本体寸法 質量		360(報) × 36(高之) × 20(高之) × 20(現代で) mn (実起制に含ます) 初2027度 (パンテリーハンク装着物)						
動作環境								
付属品		AOアダプター、バッテリーバック <sup>521</sup> 、Windows Vista <sup>®</sup> 後度の <sup>38</sup> 全様でニュアル、他						
					79 200 7 12 12 1			
型 <b>番</b>		R502A3	R502A3B	R502A5	R502A5B	R502A7	R502A7B	
os		Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> Home	Basic with Service Pack 1 正規版		Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> H	lome Premium with Service Pack 1 正規版		
付属アプリケーション		-	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)	_	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 1適用済み)	
	音楽視聴編集ソフト 動画編集ソフト	Microsoft Windows Modia Player 11 for Windows Vista ***22						
		Microsoft <sup>®</sup> Windows ムーピー メーカー 6 WinDVD™ for SOTEO <sup>289</sup> ※23 ※24						
	CD/DVD作成ソフト	WINDUTOR SOLIEU  Roxio Orastor ** LIB						
	はがき・住所録作成ソフト	roxivo Ureator Lub 筆まがサイド ペーシッケ						
	交通情報検索ソフト	乗扱VO VER.5						
	有害サイトフィルタリングソフト	i→フィルター 5 0 (90日 間 お試し版)						
	インターネット閲覧	Microsoft® Windows® Internet Explorer® 7						
	インターネット検索	JWord プラゲイン						
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー						
	電子図書閲覧ソフト	ebi BookReader 3,8 <sup>2625</sup>						
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9						
	Webサイト安全性診断ソフト	マカフィー・サイトアドバイザブラス <sup>※26</sup>						
	総合セキュリティ対策ソフト			Microsoft" Windows Live	e™OneCare™90日間無料試用版 <sup>※2</sup>	•		

- ※1 Windows上では1MB=1024°byte、1GB=1024°byte換算するため実容量より少なく表示されます。

- ※1 Windows上ではIMB=1024 byte。1GB=1024 byte。数算するため実容量より少なく表示されます。
  ※2 3 2ピットOSではB1OS等のメモリー 信域のため約3 GBまでしか使用できません。
  ※3 ハードティスク容量はりかが) 一間域を除さいドライブの2つのパーティションに等分割されています。
  ※4 リカバリー用のデータはハードディスクに保存されています。
  ※4 リカバリー用のデータはハードディスクに保存されています。ハードディスクから起動できななった場合は付属のWindows Vista\* 修復CDを使用しりカバリーして下さい。
  ※5 本製品はリージョン2フルージョンフリーのDVOタイトルをサポートします。
  0 本製品で書込んだDVDメディブは一部のDVD・ROMドライブ、DVD・Videのプレイヤーで再生できない場合があります。
  ※7 カードリッジタイプのDVD・RAMメディアはディスクを取り出して利用いただけます。
  下リードリッジタイプのDVD・RAMメディアはディスクを取り出して利用いただけます。
  下リードリッジタイプのDVD・RAMメディアはディスクを取り出して利用いただけます。
  で1 およりまり、終る 表込と 読込状態、記録形式、メディアの種類、アリケーションなどによっては性能が保証できない場合があります。
  ※9 OPRMに健メディア用著作権保護技術に対応しています。
  ※10 冷晶ディスプレイは冷晶の特性上、ごく一部に非点が全時点がなどの画素が存在したり。明るこにでもが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
  ※11 記載の家庭はバリコンなとはが出り可能が発酵をです。 おもいのディスプレイにより最小程度をはが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ※10 混晶イイスプレイに液晶の特性生」、く一部に手足以下常時点がなどの画家の存在したり、明らさにむらか出ることがありますが、改厚ではありませんのであらかしたし、「水ください。
  ※11 記載内容はパンコン本体が出力可能な解棄をす。お枝いのディスプレイにより最大解棄を対象される形があます。
  ※12 BIOSIにより最大512MBのビデオメモリーを設定することができます。製品出荷時のビデオメモリーは128MBに設定されています。
  ※13 規格による通信速度は最大54Mbps(理論間)です。実際の通信速度は適信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。
  ※14 IEEE802 Halによる通信速度は環次を付により屋内のみの使用に限定されております。また。
  ※15 国間ペアイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲートメモリースティックに著作権保護(雑号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。

- ※18 世条のワントーはご利用によれません。 ※16 世条のワントーはご利用によれません。 ※17 JETFAパッテリー動作時間測定法による動作時間です。実際の動作時間は使用状況により異なります。 ※18 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「構準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。 ※18 「最大時」は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「構準時」は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。 ※19 2007年度基準で表示しています。エネルギー消費効率とは、名エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※18 AUVI+は姿感でなからしいなり、エイルドー所製が率には、当エイルヤー広によりる測定力流により測定した「月貨場力と当エイルヤー広によりの独占・生態に配い体したのです。 ※20 省エネルギー基準速度を主は、経済産業者で変わられた測定方法により測定方法により制度を表示器と10の3以上200%以上500%来満、AAA・500%以上で示したものです。 ※21 パッテリーパックは用料品です。 ※22 Microsof、Windows Visite Home Basic モデルの場合 Windows Media Player では Dollyy Digital 対応DVDを再生できません。 ※23 DVOオーディオディスケでVP互換(DVDビデオブレーヤー互換)モードを持っていないディスクは再生できません。

- ※24 DTS方式のオーディオトラックは再生できません。 ※25 「BlookJapan」の有料サービスです。 本製品には約30種類の立ち読みコンテンツをプリインストールしています。詳細はeBookJapan/ソーテック支店(http://www.ebookjapan.jp/bs/stc0000!.html)をご参照ください。 ※26 本製品の試用期間は使用開始日より30日間となります。 ※27 ご利用期間は30日間となっております。期間後で後はご継続(有債契約)のお手続きをおすすめいたします。
- ※ 付属のソフトウェアは市販のバッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。